

Серия ФОРА 1000-3000 ВА

Универсальный ИБП
с масштабируемым временем
автономной работы



ИБП ИМПУЛЬС серии ФОРА 1000-3000 ВА предназначены для бесперебойного электропитания ответственной нагрузки с высокой плотностью мощности: серверного и сетевого оборудования, сетей голосовой связи и передачи данных, промышленных установок и PLC-контроллеров.

Модельный ряд ИБП ФОРА 1000-3000 ВА позволяет защищать как отдельно стоящие устройства мощностью от 1000 ВА (небольшой сервер), так и средние и мощные вычислительные или телекоммуникационные системы целиком.

Все модели устройств серии ФОРА выполнены в форм-факторе «напольная установка».

Область применения



Серверное оборудование



Системы видеонаблюдения



Концентраторы
телекоммуникационных сетей



Дежурное освещение



Коммутаторы, маршрутизаторы,
сетевое оборудование



Малое промышленное
оборудование



Системы хранения данных



PLC-контроллеры

Данный ИБП представляет собой устройство высокой плотности мощности, с однофазным входом и однофазным выходом, обладающее компактными размерами и исполнением корпуса, рассчитан на напольную установку.

Система управления ИБП построена с применением цифровых сигнальных процессоров (DSP), что обеспечивает высокую надежность устройства, качество и стабильность входных и выходных параметров, а так же высокий уровень защиты от помех и функции самодиагностики.

Серия ФОРА 1000-3000 выполнена по технологии двойного преобразования (Online) и полностью цифровым управлением

**ИБП с однофазным входом
и однофазным выходом**

**Двойное преобразование
(он-лайн топология)**

Интеллектуальное управление батареями

ЖК-дисплей с функцией настройки

Удаленное администрирование

Возможность подключения ДГУ

**Два сегмента подключения нагрузки
с отдельным управлением**

Чистая синусоида на выходе

МОДЕЛЬ		ФОРА 1000	ФОРА Н 1000	ФОРА 1500	ФОРА 2000	ФОРА Н 2000	ФОРА 3000	ФОРА Н 3000
Мощность, ВА/Вт		1000/1000		1500/1500	2000/2000		3000/3000	
ВХОД								
Подключение		Однофазное (1P + N + PE)						
Номинальное напряжение, В		~ 200/208/220/230/240						
Допустимый диапазон входных напряжений	Нижняя граница напряжения перехода в режим АКБ, В	линейное снижение мощности от 100% до 50% при снижении напряжения от 176 В до 110 В ~ 176 ± 5% при нагрузке 100% ~ 110 ± 5% при нагрузке 50%						
	Нижняя граница напряжения возврата в нормальный режим, В	~ 186 ± 5% при нагрузке 100% ~ 120 ± 5% при нагрузке 50%						
	Верхняя граница напряжения перехода в режим АКБ, В	~ 276 ± 5% при нагрузке 100% ~ 300 ± 5% при нагрузке 50%						
	Верхняя граница возврата в нормальный режим, В	~ 266 ± 5% при нагрузке 100% ~ 290 ± 5% при нагрузке 50%						
Допустимый диапазон входной частоты, Гц		40 - 70						
Входной коэффициент мощности		> 0.99						
Допустимый диапазон напряжений байпаса		Верхний предел напряжения байпаса: ~ 230-264: настраивается, по умолчанию: 264 В Нижний предел напряжения байпаса: ~ 170-220: настраивается, по умолчанию: 170 В						
Совместная работа с генератором		Поддерживается						
ВЫХОД								
Подключение		Однофазное (1P + N)						
Номинальное выходное напряжение, В		~ 200/208/220/230/240 (настраивается)						
Выходной коэффициент мощности		1 (0.9 при напряжении 200/208 В)						
Стабильность напряжения		± 1%						
Номинальная выходная частота, Гц	Норм. режим (синхронизация с входной сетью)	47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60 Гц)						
	Режим АКБ	50/60 ± 0.1%						
Крест-фактор		3:1						
Суммарный коэффициент гармонических искажений выходного напряжения THDu		≤ 2% при линейной нагрузке ≤ 5% при нелинейной нагрузке						
Форма сигнала		Чистая синусоида						
Время переключения, мс	Нормальный режим <-> режим АКБ	0						
	Нормальный режим <-> режим байпаса	4 (типичное)						
КПД	Нормальный режим	94.5%			95%		95.5%	
	Режим АКБ	89.5%			91.5%		91.5%	
АКБ								
Параметры встроенных АКБ (VRLA)		12В/9Ач	-	12В/9Ач	12В/9Ач	-	12В/9Ач	-
Количество встроенных АКБ		3	-	3	4	-	6	-
Номинальное напряжение шины АКБ		36В			48В		72В	
Время резервирования (при типичной нагрузке), мин		4.5	Зависит от емкости внешних АКБ	3.5	4.5	Зависит от емкости внешних АКБ	4.5	Зависит от емкости внешних АКБ
Время перезаряда АКБ до 90% емкости (типичное), час		8						
Напряжение плавающего (Float) подзаряда, В		41.1 ± 0.1% (настраивается)			54.7 ± 0.1% (настраивается)		82.1 ± 0.1% (настраивается)	
Поддержка работы с LFP АКБ		Есть						
Максимальный ток заряда АКБ, А		1	12 (настраивается)	1	1	12 (настраивается)	1	12 (настраивается)
СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Перегрузочная способность	Нормальный режим	102%-110%: переход на байпас через 30 мин 110%-125%: переход на байпас через 10 мин 125%-150%: переход на байпас через 30 сек >150%: переход на байпас мгновенно						
	Режим АКБ	102%-110%: откл. через 1 мин 110%-125%: откл. через 10 сек 125%-150%: откл. через 5 сек						
	Режим байпаса	< 130%: без ограничений 130%-150%: отключение через 10 мин 150%-180%: отключение через 5 сек						
Защита от короткого замыкания на выходе		Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)						
Перегрев, Перегрузка		Нормальный режим: переход на байпас Режим АКБ: отключение ИБП						
Низкий заряд АКБ		Сигнал тревоги и отключение ИБП						
Аварийное отключение по внешнему сигналу (EPO)		Отключение ИБП						
Индикация (аудио и визуальная)		Отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ						
Встроенные коммуникационные интерфейсы		USB, RS232, EPO, Smart-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих контактов)						
Входные/выходные разъемы переменного тока		IEC-C14 / IEC-C13x8			IEC-C20 / IEC-C13x8 + C19			

МОДЕЛЬ	ФОРА 1000	ФОРА Н 1000	ФОРА 1500	ФОРА 2000	ФОРА Н 2000	ФОРА 3000	ФОРА Н 3000
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА							
Температура эксплуатации	0...+40 °С						
Температура хранения	-25...+55 °С						
Допустимая влажность	20 - 90 % при 0...+40 °С (без конденсации)						
Степень защиты оболочки	IP20						
Высота установки над уровнем моря, м	< 1500						
Уровень шума	< 50 дБА на расстоянии 1 м						
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ							
Габариты (ШхВхГ), мм	145 x 404 x 218			190 x 434 x 278		190 x 434 x 278	
Масса, кг	13.2	5.8	16.5	19	9	24	10
СТАНДАРТЫ							
Безопасность	IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1						
ЭМС	IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8						

ВНИМАНИЕ: представленные продукты находятся в стадии оптимизации, что может привести к изменениям отдельных параметров, характеристик и связанной с продуктом документации. Поэтому настоящий документ носит информативный характер и не имеет силы публичной оферты.

Функции и особенности

- **Раздельное управление сегментами подключения нагрузок.**
Возможность задания задержек включения после разряда АКБ
- **Режим АПВ при возникновении короткого замыкания на выходе.**
Возможность ограничения времени работы от АКБ некритичного сегмента нагрузок
- **Интеллектуальная зарядка АКБ**
ИБП использует современный метод заряда, осуществляемый в три этапа:
1-й этап: заряд постоянным током, что гарантирует быстрый заряд до 90% емкости;
2-й этап: заряд постоянным напряжением, позволяющий зарядить АКБ до 100% и выровнять заряд всех АКБ в линейке
Настройка режимов «Boost» и «Float» при заряде АКБ.

Использование данного ИБП позволяет решить большинство связанных с электропитанием проблем: отключения энергоснабжения, повышенное или пониженное напряжение, провалы и всплески напряжения или колебания напряжения, импульсные помехи, гармонические искажения, колебания частоты, высокочастотный шум и др.